

Ψάχνοντας για τον φωτισμό πάνω από το τραπέζι, διαπιστώνει κανείς ότι ένα καλό φωτιστικό οροφής στοιχίζει πολλές φορές όσο και το ίδιο το καινούργιο τραπέζι. Η εναλλακτική λύση που σας προτείνουμε είναι πολύ πιο οικονομική.

Συνδυάσαμε ένα λιτό μαδέρι από συγκολλπό ξύλο με ένα σύστημα λαμπτήρων αλογόνου χαμπλής τάσης και δημιουργήσαμε ένα ασυνήθιστο είδος φωτεινής πηγής. Ένα πρωτότυπο φωτιστικό που, εκτός των άλλων, μπορεί να «πάρει πάνω του» και μερικά από τα συλλεκτικά κομμάτια που έχετε. Το συγκολλπό ξύλο είναι από κάθε άποψη το καταλλότερο υλικό. Ακόμα και εκτεθειμένο στον ξηρό αέρα τής θέρμανσης, ούτε θα πετσικάρει ούτε θα σκάσει ποτέ. Το μαδέρι -στην περίπτωσή μας 150x18x6 εκ.- πρέπει απλά να κοπεί στις σωστές διαστάσεις. Μετά, θα λειάνετε καλά τις επιφάνειες κοπής και θα «σπάσετε» ελαφρώς τις ακμές με γυαλόχαρτο.

Το συρματόσχοινο της ανάρτησης, χαλύβδινο με πάχος 3 χλσ., πρέπει να στερεωθεί πολύ γερά στην οροφή. Η αγκύρωσή του επιβάλλεται να είναι απόλυτα ασφαλής. Ανάλογα με το υλικό του ταβανιού θα χρησιμοποιήσετε τα σωστά άγκιστρα και ούπατ.

